PROZON

FICHE TECHNIQUE

DALLE ECRAN LED 3.75M2
Référence : 19794

RESUME

Cet écran professionnel LED de 3,75 m² Phocea Media, gamme Orion, est une solution d'affichage extérieure utile pour l'événementiel.

Il est composé de 15 dalles de 50 x 50 cm.

Il offre un indice de protection IP65, ce qui le rend solide face aux intempéries (à la pluie par exemple), à la poussière et aux rayons directs du soleil.

Doté d'une luminosité élevée (4500 nits), il propose une grande fréquence de rafraîchissement (3840 Hz) et un angle de vue de 140 degrés.

Sa durée de vie est de 100 000 heures.

Les points forts :

- Excellente étanchéité
- Modulaire et flexible
- Maintenance simple

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de cette dalle ecran LED 3.75m2 ?

L'écran LED de 3,75 m² de la marque Phocea Media, gamme

Orion, est une solution d'affichage extérieure utile pour l'événementiel composée de 15 dalles de 50 x 50 cm.

Doté d'un indice de protection IP65, il est résistant face aux intempéries (à la pluie), à la poussière et aux rayons directs du soleil.

Il offre une luminosité élevée (4500 nits), une grande fréquence de rafraîchissement (3840 Hz) et un angle de vue de 140 degrés.

Sa durée de vie est de 100 000 heures.

Il est fabriqué en aluminium et est facile à installer.

Son entretien est facile : il se fait aussi bien par l'avant que par l'arrière.

Découvrez nos autres dimensions d'écran LED extérieurs comme l'écran LED 2 m².

Nous avons aussi des écrans LED pour intérieur : écran LED double face et l'écran LED simple face.

Comment installer l'écran LED 3,75 m² ?

Installez votre écran LED de 3,75 m² facilement en suivant les étapes suivantes.

1re étape : Fixer la structure portante

L'écran doit être suspendu à une structure truss robuste professionnelle ou posé sur une embase au sol renforcée.

2e étape : Assembler les dalles

Alignez les dalles entre elles. Vous pouvez ensuite verrouiller les systèmes de fermeture rapide intégrés au châssis en aluminium pour assembler les dalles mécaniquement.

3e étape : Alimenter la structure

Commencez par interconnecter les dalles en série avec les câbles d'alimentation étanches. Puis, raccordez l'alimentation principale sur le secteur AC 100-240 V. Faites attention à respecter la consommation maximale de 600 W par dalle.

4e étape : Effectuer le câblage

Enfin, reliez les dalles entre elles en réseau avec les câbles de données étanches. Et raccordez la première dalle au processeur ou au contrôleur vidéo LED.

Quelles sont les caractéristiques de l'écran professionnel LED ?

Matériau : aluminium

Dimensions totales : 3,75 m²

Indice de protection : IP65

Dimensions d'une dalle : 50 x 50 cm

Fréquence de rafraîchissement : 3840 Hz

Luminosité : 4500 nits

Durée de vie : 100 000 heures