

PROGRAMMATEUR NEZ DE ROBINET

Référence : 14094

RESUME

Le programmateur digital nez de robinet, équipé d'un filtre métallique, fonctionne avec 2 piles AA LR6 1,5 V (non incluses).

Il permet de définir jusqu'à 4 programmes distincts, entièrement personnalisables, que ce soit sur un ou plusieurs jours de la semaine.

Chaque cycle d'arrosage peut varier de 1 minute à 5 heures.

Ce programmateur est conçu pour fonctionner sous une pression comprise entre 0,5 bar et 12 bars avec une température maximale de 40°C.

Les points forts :

- Programmateur digital
 - 4 programmations possibles
 - Idéal pour les espaces verts
-

DESCRIPTION

Les avantages d'un programmateur de nez de robinet

Ce programmateur de nez de robinet digital est idéal pour automatiser l'arrosage de vos espaces verts. Grâce à ses fonctionnalités précises, il vous permet de gagner du temps tout en optimisant votre consommation d'eau.

Il se branche sur un robinet 26 x 34 mm (1") avec réduction 20 x 27 mm (3/4").

Grâce à son filtre métal intégré, il protège vos équipements des impuretés.

Il fonctionne avec 2 piles AA LR6 1,5 V (non fournies).

Lorsque la batterie est faible, un témoin intégré signale la perte de charge.

Jusqu'à 4 programmes personnalisables : jours sélectionnés, cycles de 1 minute à 5 heures avec une pression opérationnelle de 0,5 à 12 bars et une température maximale de 40°C.

Parmi [nos programmeurs d'arrosage automatique](#), nous proposons également un [programmeur irriguant plusieurs voies](#), mais aussi [l'électrovanne sur pile](#).

Si vous souhaitez gérer plusieurs vannes simultanément, optez pour le [programmeur sur secteur avec sécurité intégrée](#).

Pour compléter votre installation d'arrosage professionnel, découvrez notre [gamme d'arrosage automatique](#).

Comment utiliser ce programmeur pour espace vert ?

- Ouvrez le compartiment prévu à cet effet et insérez 2 piles AA (1,5 V).
- Fixer le nez de robinet sur votre robinet et serrez-le fermement à la main.
- Vissez le raccord rapide sur le filetage situé sous le corps du programmeur.
- Clipsez votre tuyau d'arrosage sur le raccord rapide.
- Réglez vos cycles directement depuis l'écran digital.

Pour la programmation, nous vous invitons à télécharger la notice de programmation.

Caractéristiques du programmeur digital

Alimentation : 2 piles AA LR6 1,5 V (non fournies)

Pression de fonctionnement : 0,5 à 12 bars

Température max de l'eau : 40°C

Durée d'arrosage programmable : de 1 minute à 5 heures

Nombre de programmes : 4 au maximum

Raccordement :

- Robinet 26 x 34 mm
- Réduction 20 x 27 mm

Filtration : filtre métal intégré

Poids : 0,34 kg

Dimensions : 215 x 170 x 70 mm